

RØGALARM 230V, MED 9V BATTERI BACKUP

Røgalarm 230V. Med 9V batteribackup. Sammenkobling op til 38 røgalarmer. 9V batteri medfølger

El nr.: **0885110005**

EAN nr.: **7320896011427**

Type nr.: **SA411S**

Leverandør: **SOLAR PLUS**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **10**



Specifikationer

Primær strømforsyning: Netforsyning

Røgmelder: Ja

Test-/pauseknop-type: Kombination

Kan kobles til net via kabel: Ja

Kan kobles til net via radio: Nej

Batteribackup: Ja

Bredde: 0 mm

Diameter: 127 mm

Driftspændingsområde: 230 - 240 V

Egnet for kanalmontage: Nej

Ekspllosion-testet version: Nej

Farve: Hvid

Højde: 45 mm

Incl. batteri: Alkalisk

Incl. genopladeligt batteri for backup: Nej

Kabelindføring: Bund og side

Kan forbindes via radio (valgfrit): Nej

Kapslingsklasse (IP): Andet

Længde: 0 mm

Lydstyrke: 85 dB(A)

Max. antallet netværksforbindelser: 1

Med orienteringlys: Nej

Med Q-label: Nej

Med sokkel: Ja

Med spændingsindikator: Nej

Monteringsmetode: Påbygning

RAL-nummer (beslægtet): 0

Standalone: Ja

Svar temperatur: 0 °C

Tilladt af NCP: Nej

Type forsyningsspænding: AC

VdS godkendt: Nej

Virkeprincip: Optisk

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

Vigtigt: Det anbefales en selvstændig gruppe uafhængig af bygningens øvrige el installation. Er du ikke beskyttet mod brand, risikerer du at miste alt. Røgmelder fra Solar Plus kan hjælpe med at advare dig i tilfælde af brand. Røgmelder skal tilsluttes 230V og har mulighed for at blive sammenkoblet (fortrådet) med flere røgalarmer. Bygningsreglementet kræver, at der monteres røgalarmer i alle ejendomme/bygninger, som anvendes til beboelse, opført efter 2004. Det kræves, at røgalarmen er forsynet med både 230V AC og et backupbatteri på 9V. Røgalarmen er nem at montere. Den kan monteres direkte på loft eller på en indbygningsdåse (f.eks. PL-dåse eller europa dåse). Der er ingen forsinkelse. Alarmen skal fungere umiddelbart efter installationen, så snart røgdetektoren er tilsluttet 230V net ledningen. Batteriet er et sikkerheds back-up batteri og giver kun strøm til enheden som en sekundær kilde. Et almindeligt problem ved installation er, at hvis hush/pause knappen er aktiveret,



lyder alarmerne ikke, når du tester. Alarmerne bipper hvert 32. sek. i 10 minutter for at indikere, at alarmerne er i hush/pause tilstand. Ved brug af et alkaline-batteri er levetiden op til 5 år. For optimal funktion anbefales det at røgalarmere placeres centralt i loftet mindst 30 cm fra dekorationsmaterialer og belysning. Undgå områder hvor der ikke er fri luftcirkulation f.eks hjørner, minimum 1 meter fra væggen.

Beskrivelse

Detektion: Optisk kammer Radio: nej Programmering: nej Testfunktion: ja Pausefunktion: ja Alarm lydstyrke: 85 dB/3 m Primær strømkilde: 220-240 VAC, 50Hz Sekundær strømkilde: 9V batteri Temp.område: 0 °C til 45 °C Strømförbrug alarm: <25 mA Seriekopling: 38 stk. Kabellængde: max 250 m Dimensioner dia/dybde 127 x 45 (mm) Certifiering: EN 14604, CE Service/Kontrol: Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses ren med trykluft to gange om året.