

RØGALARM 230V MED 9V BATTERI. SD230N

Røgalarm 230V med 9V batteribackup. Siemens SD230N.
Sammenkobling op til 38 røgalarmer.

El nr.: **2685300110**

EAN nr.: **4001869330303**

Type nr.: **5TC1296**

Leverandør: **SIEMENS**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **1**

IP20



Specifikationer

Primær strømforsyning: Netforsyning

Røgmelder: Ja

Test-/pauseknapp-type: Testknapp

Kan kobles til net via kabel: Ja

Kan kobles til net via radio: Nej

Batteribackup: Ja

Bredde: 111 mm

Diameter: 111 mm

Driftspændingsområde: 230 - 230 V

Egnet for kanalmontage: Nej

Ekspllosion-testet version: Nej

Farve: Hvid

Højde: 10 mm

Incl. batteri: Alkalisk

Incl. genopladeligt batteri for backup: Nej

Kabelindføring: Underside

Kan forbindes via radio (valgfrit): Nej

Kapslingsklasse (IP): IP20

Kompatibel med Amazon Alexa: Nej

Kompatibel med Apple HomeKit: Nej

Kompatibel med Google Assistant: Nej

Længde: 180 mm

Lydstyrke: 85 dB(A)

Max. antallet netværksforbindelser: 38

Med orienteringlys: Nej

Med Q-label: Nej

Med sokkel: Nej

Med spændingsindikator: Ja

Monteringsmetode: Påbygning

RAL-nummer (beslægtet): 9010

Selvklæbende: Nej

Standalone: Ja

Svar temperatur: 50 °C

Tilladt af NCP: Nej

Type forsyningsspænding: AC

Understøtter IFTTT: Nej

VdS godkendt: Ja

Virkeprincip: Optisk

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Ja

EC-numbers: 231-100-4

ROHS: Ja

Tekst

Vigtigt: Det anbefales en selvstændig gruppe uafhængig af bygningens øvrige el installation. Siemens Røgalarm 230V med 9V batteribackup. Alarmen kan sammenkobles (via ledning) med op til 38 alarmer. Når en af alarmerne går i gang, vil den sætte de øvrige i forbundne alarmer i

gang. Monteres normalt direkte på et loftudtag (PL dåse). Underlaget er kun nødvendigt når ledningen skal føres ind fra siden, udvendig på loftet. Ellers er der ikke plads til ledningen bag alarmen. Farve: Hvid Lydniveau: 85 dB Diameter: 110mm Højde: 60mm titanium hvid. Model: Siemens 5TC1296 For optimal funktion anbefales det at røgalarmer placeres centralt i loftet mindst 30 cm fra dekorationsmaterialer og belysning. Undgå områder hvor der ikke er fri luftcirkulation f.eks hjørner, minimum 1 meter fra væggen.

Beskrivelse

Siemens tilbyder nu et nyt produkt inden for røgalarmer. Det er en kompakt røgalarm, som tilsluttes 230V AC, og som er forsynet med et backupbatteri på 9V. Røgalarmen opdager røgen i tide og giver alarm både med en lampe og et lydsignal på 85 db(A). Op til 38 røgalarmer kan bygges sammen i et netværk. Hvis der opstår røg ét sted, kan man derfor høre og se det på alle røgalarmerne. Røgalarmen er nem at montere. I nybygninger kan den monteres på en indbygningsdåse og i eksisterende installationer på en montagedåse (26.85.300.123). Røgalarmen kan ikke sættes op rent fysisk, med mindre batteriet er sat i, hvilket giver en ekstra lille sikkerhed.