

RØGALARM 230V TRÅDLØS, 9V BACKUP

Røgalarm trådløs 230v. Sammenkobling op til 40 røgalarmer - både trådløst og med ledning. 9V batteri medfølger.

El nr.: **5485510000**

EAN nr.: **5703901019632**

Type nr.: **18101**

Leverandør: **SOLAR**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **24**



Specifikationer

Primær strømforsyning: Netforsyning

Røgmelder: Ja

Test-/pauseknap-type: Testknap

Kan kobles til net via kabel: Ja

Kan kobles til net via radio: Ja

Batteribackup: Ja

Bredde: 110 mm

Diameter: 110 mm

Driftspændingsområde: 230 - 230 V

Egnet for kanalmontage: Nej

Farve: Hvid

Incl. batteri: Alkalisk

Incl. genopladeligt batteri for backup: Nej

Kabelindføring: Underside

Kan forbindes via radio (valgfrit): Ja

Længde: 110 mm

Lydstyrke: 85 dB(A)

Max. antallet netværksforbindelser: 40

Med orienteringlys: Nej

Med sokkel: Nej

Med spændingsindikator: Ja

Monteringsmetode: Påbygning

Selvklæbende: Nej

Standalone: Ja

Type forsyningsspænding: AC

Virkeprincip: Optisk

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

Vigtigt: Det anbefales en selvstændig gruppe uafhængig af bygningens øvrige el installation Model: 18101 • 230v Trådløs • Back-up batteri • Ø 11 cm • Strømforsyning: 9v / 230V • Garanti 2 år For optimal funktion anbefales det at røgalarmer placeres centralt i loftet mindst 30 cm fra dekorationsmaterialer og belysning. Undgå områder hvor der ikke er fri luftcirkulation f.eks hjørner, minimum 1 meter fra væggen.