




Baseline Produktlinie

DoubleButton Jeweller

Kabelloser Notfallknopf




- 2
GRADE
EN 50131
- PD 6662
2017
- SIA
CP-01
- UL®
LISTED
- IP55




Keine Fehlalarme

- Zur Aktivierung müssen beide Tasten gedrückt werden
- Alarmbestätigung durch zweimaliges kurzes und langes Drücken beider Tasten in beliebiger Reihenfolge¹
- Trennelement aus Kunststoff verhindert unbeabsichtigtes Betätigen
- Keine Fehlalarme beim Tragen in der Tasche




Jeweller Funkkommunikation

- Bis zu 1 300 m Funkverbindung mit einer Hub-Zentrale
- Verschlüsselung für sichere Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren verhindert Interferenzen und Störungen des Funksignals



Einfache Wartung

- Bis zu 5 Jahre Betrieb mit einer vorinstallierten Batterie
- Keine nennenswerte Wartung erforderlich



Schnelle Installation und Einrichtung

- Fernsteuerung und Konfiguration über Apps
- Keine Demontage des Gehäuses oder Installation der Batterie erforderlich
- Einfache Installation des Geräts auf einer Oberfläche mit Hilfe des Holder²
- Möglichkeit, das Gerät an einer Schnur oder einem Schlüsselring aufzuhängen

Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

Einhaltung von Normen	Kompatibilität	Kommunikation mit der Hub-Zentrale	Stromversorgung
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL2610	Hub-Zentralen Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Funk-Repeater ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Jeweller Kommunikationstechnologie Kommunikationsreichweite bis zu 1 300 m Bei freier Fläche Funkfrequenzband 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion	Batterielebensdauer Bis zu 5 Jahre Batterietyp 1 × CR2032 Vorinstalliert

Gehäuse	Installation	Lieferumfang	
Farbe Schwarz, Weiß	Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C	DoubleButton Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Schnellstartanleitung	
Abmessungen 47 × 35 × 16 mm	Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 75 %		
Gewicht 17 g			
Schutzart IP55			

- 1 — Ein Alarm kann auch durch Drücken von zwei oder mehr DoubleButton bestätigt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geräte durch kurzes oder langes Drücken aktiviert wurden.
- 2 — Holder dient zur Befestigung des DoubleButton an einer Oberfläche. Holder ist separat erhältlich.



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems