

LIFE Røgalarm 230V WAVE med 9V back-up, trådløs/ledningssammenkobling

Life røgalarm WAVE 230 V med 9 V back-up batteri. Sammenkobling: Trådløst 868 mhz op til 20 stk, også med den 10 års batterimodel (art 100255) og 10 års varmealarm (art. 100265). Med ledning kan sammenkobles op til 40 stk. Hush (pause) funktion. 5 års garanti. Leveres komplet med batteri og monteringsbeslag til f.eks. PL dåse. Monteringsdåse til påmontering købes separat.

Anvendes fx i: Gang, stue, trappeopgang, værelser og kældere i såvel nybyggeri, renoveringer som eksisterende bygninger. Kan udvides let og uden ledningstræk med Life røgalarm WAVE på batteri (art. 100255). I køkken og andre steder hvor "falsk" røg kan forekomme anbefales varmealarm art. 100265 – Opfylder EN 14604:2005, CE og R&TTE.



Varedata

Art. no.:	100231
EAN nr.:	5713691002318
Salgsforpakning:	1/6 STK.
Strømforsyning:	220 – 240 volt / 50 – 60 Hz
Dimension:	Bagstykke Ø105 mm, Røgalarm Ø120 mm, H: 50 mm
Vægt:	166 g.
Batteri:	9 volt 6LR61
Trådløs sammenkobling:	Op til 20 alarmer
Rækkevidde:	Op til 50 meter – Kan afhænge af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr
Sendefrekvens:	868,4 MHz
Røgfølsomhed:	0,65% – 1,52%
Luftfugtighed:	10% – 90%
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C.
Lydstyrke:	85 dB / 3 meter
Opfylder:	EN 14604:2005, CE og R&TTE.