

HOUSEGARD GA102

Gasvarnare 230V/12V

Formålet med en gasalarm er at detektere lækage af naturgas, gasledninger og gasbeholdere. Gasalarmen er beregnet til installation i boliger og campingvogne. Alarmen tilsluttes en strømkilde med 230V AC / 12VDC adapter eller til en 12V-24V DC system. Når den bruges på campingvogne, skal batterierne i campingvognen oplades regelmæssigt for at forhindre alarmen i at "slukke". Rengør gasalarmen regelmæssigt for at forhindre ophobning af støv.

Denne gasalarm registrerer ingen andre gasser end metan, propan, butan, der er inkluderet i:

- Flaskegas kaldes også LPG
- Naturgas kaldes også LNG
- Bygas



Tekniske data

Model:	GA102	Temp.område:	-10 °C til +55 °C
Typ:	Gasalarm	Dimensioner B x L x H	99 x 99 x 30
Detektion:	Elektrokemisk	(mm):	
Testfunktion:	ja	Certificering:	EN 50291-1:2018, CE
Pausefunktion:	Ja		
Alarm lydstyrke:	85 dB/3m		
Strømkilde:	230V/12V		
Driftstid:	Ca. 5 år	Service/Kontrol:	Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses ren med trykluft to gange om året.

Godkendelser

CE EN 14604

Produktinformation

Artnr: 604022
EAN: 7320896040229
Salgsenhed: stk. / kasse med 6 stk.