



Easee

Charge Up

Oplev vores pålidelige og fremtidssikrede elbiloplader til dine hjemmeopladningsbehov. Charge Up understøtter alle elbiler, faser og elnet, og den leverer den højest mulige kraft. De avancerede og smarte sikkerhedsfunktioner bidrager til en sikker opladning.

Sikker. Pålidelig. Fremtidssikret.

Funktioner

Charge Up kan oplade op til 7.4 kW på et enfaset kredsløb og op til 22 kW på et trefaset kredsløb. Installér op til tre opladere pr. ladeanlæg i hjemmet. Opladeren opdateres løbende med den nyeste funktionalitet.

- Easee Link™ lokal belastnings- og fasebalancering.

- Automatisk køsystem.
- Permanent låsning af Type 2-kablet.
- Integreret RFID-læser (NFC/ISO 14443 og MIFARE Classic®).
- Universal, passer til alle typer af elbiler og strømforsyninger.
- Fuld kontrol med Easee App eller tredjepartsintegrationer.
- Producentgaranti: 5 år i henhold til Easees garantibestemmelser.

Sikkerhed

Tilslutningspunkt fejlbeskyttelse

Integreret fejlstrømsafbryder af typen A 30 mA AC i henhold til EN 60947-2 og 6 mA udstyr til detektering af DC-reststrømme (RDC-DD) i henhold til IEC 62955, 9.9. Temperaturovervågning. Overbelastningsbeskyttelse. Beskyttelsesgrad: IP54 (bagpladen er IP22 uden dæksel). Slagfasthed: IK10. Overspændingskategori III. Tyverisikring. Læs mere på easee.com/manuals

Overholder følgende regler

2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMC).
2014/35/EU (LVD).
Se DoC for detaljer på easee.com/doc

Teknisk

Ladeeffekt

1-faset: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).
TN 3-faset: 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
IT 3-faset: 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

Elektrisk

Spænding: 3x 230 V / 400 V AC (±10%).
Netfrekvens: 50 Hz.
Elnet: TN, IT, TT.
Tilslutningspunkt: Type-2 kontakt (Mode 3).
Automatisk justering af ladehastighed baseret på tilgængelig strøm.¹
Automatisk opladning med solenergi.¹
Automatic phase balancing.

Forbindelse

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth BLE 4.2.
Built-in LTE Cat M1.
OCPP 1.6J
Easee Link^{RF} (mellem opladere / mellem oplader og Equalizer).
Indbygget RFID/NFC-læser til adgangskontrol.
Easee App til styring og overvågning.

Generelt

Mål (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.
Vægmontering (mm): c/c H: 160 x B: 125.
Driftstemperatur: -30 °C til +40 °C.
Vægt: 1.5 kg.

Easee App

- Kontroller opladning.
- Se opladerstatus.
- Lås/lås op ladekabel.
- Godkend opladning med app.
- Opsummering af opladningssession.
- Tæller for livstidsforbrug.
- Oversigt over tilgængelig energi.
- Konfiguration.

Charge Up er en hjemmeopladningsenhed, der er fremstillet og designet udelukkende til kun at blive brugt i boliger. Charge Up-opladere må ikke bruges til ikke-boligbrug. Boligbrug forstås som brug i eller omkring en enkelt persons egen bolig. Charge Up-opladeren skal til enhver tid gøre brug af en enkelt persons private tilslutning til elnettet. Charge Up-opladere kan ikke bruges til opladning af elektriske køretøjer, hvor der ønskes refusion baseret på det faktiske elforbrug. Charge Up-opladeren kan ikke bruges til at beregne dette forbrug.

Charge Up er ikke MID-godkendt. På nogle markeder er MID-godkendelse endnu ikke et krav for opladning af elektriske køretøjer, for hvilke der forventes refusion eller forbrug indberettes som en omkostning i skatteansøgninger; Se venligst lokale regler for mere information.

Oplysningerne i dette dokument er kun til informationsformål, og de leveres som de er og kan ændres uden varsel. Easee ASA inklusive dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og illustrationerne, og er ikke eller ansvarlig for dine overvejelser, vurderinger, beslutninger eller fravær af sådanne eller anden brug af oplysningerne i dette dokument.

Ingen del af denne publikation må genudgives, reproducere, transmitteres eller genbruges i nogen anden form, på nogen måde eller i nogen form, til din egen eller tredjeparts brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med Easee eller dets datterselskaber. Enhver tilladt brug skal altid ske i overensstemmelse med god praksis og sikre, at Easee ikke skades eller vildleder forbrugeren.

Easee og Easee produkter, produktnavne, varemærker og slogans, uanset om de er registreret eller ej, er Easees intellektuelle ejendom og må ikke bruges uden Easees forudgående skriftlige tilladelse. Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

Den seneste version af denne publikation kan downloades på <http://easee.support>

September 2024 – Version 1.00
© 2024 af Easee ASA. Alle rettigheder forbeholdes.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedligeholdes af et netværk af kvalificerede partnere og forhandlere. Find mere information og din lokale partner på:

www.easee.com