


Superior KeyPad Plus Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Touch-Tasten und Authentifizierung über Pass, Tag und Codes

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



Was gibt es Neues?

BASELINE KeyPad Plus Jeweller	SUPERIOR Superior KeyPad Plus Jeweller
Auto-Wake wird nicht unterstützt	Auto-Wakeup bei Eingangsverzögerungen ¹
Standard-Akku	Verbesserter Akku
Verfügbar für alle PROs	Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Kontaktlose Autorisierung

- Unterstützung für Ajax Pass-Karten und Tag-Handsender zur Verwaltung von Sicherheitsmodi
- DESFire®-Technologie für eine schnelle und sichere Benutzerauthentifizierung
- Auto-Wakeup bei Eingangsverzögerungen
- Kontrolle des Fernzugriffs

Sabotageschutz

- Schutz gegen die Verwendung von Zugangsgeräten von Drittanbietern und das Erraten von Codes
- Sabotagealarm
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket
- Bedrohungscode

Vollkommene Autonomie


- Bis zu 3 Jahre Akkulaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand
- Vorinstallierte Akkus Energizer

Steuerung mit Zugangscodes

- Drei Codetypen: Bedienteilcode, persönliche Benutzercodes und Codes für nicht registrierte Personen
- Alle Codes können per Fernzugriff in Ajax Apps geändert werden

Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1700 m (5550 ft) Funkverbindung im freien Raum
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus



Schnelle Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zu einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Einfache Installation und Austausch



Einhaltung von Normen EN 50131-3 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern  Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.SP.J	Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Signalverstärker Kommunikationstechnologie Jeweller Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz Kommunikationsreichweite bis zu 1700 m bis zu 5550 ft Im offenen Raum	Funktionen Kontaktloser Zugang bis zu 200 Ajax Pass-Karten und Tag-Handsender Zugangscode bis zu 200 Codes für Ajax Benutzer bis zu 99 Codes für nicht registrierte Personen 1 Bedienteilcode Bedrohungscode bis zu 200 persönliche Bedrohungscode für registrierte Benutzer 1 Bedienteil-Bedrohungscode Funktionstaste funktioniert als Paniktaste oder kann miteinander verbundene Feueralarme stummschalten
Stromversorgung Akkus 4 AA-Akkus (vorinstalliert) Akkulaufzeit bis zu 3 Jahre Hersteller Energizer	Installation Betriebstemperatur von –10°C bis +40°C von 14°F bis 104°F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %	Gehäuse Farbe weiß, schwarz Abmessungen 165 × 113 × 20 mm 6,5" × 4,45" × 0,79" Gewicht 270 g 9,42 oz. Sabotagealarm	Lieferumfang Superior KeyPad Plus Jeweller 4 × AA-Akku (vorinstalliert) SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung

¹ Diese Funktion wird von Superior KeyPad Plus Jeweller ab der Firmware-Version 5.60.6.3 und Hub-Zentralen ab OS Malevich 2.18 unterstützt.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-keypad-plus-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems