

Superior Button Jeweller

Kabellose Paniktaste / Smart-Button



Was ist neu?

BASELINE Button Jeweller	SUPERIOR Superior Button Jeweller
Verfügbar für alle PROs	Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.


Betriebsmodi

Superior Button Jeweller unterstützt 3 Modi: Paniktaste, Steuerung von Automatisierungsgeräten und Stummschaltung des vernetzten Feueralarms. Der Betriebsmodus wird vom PRO oder einem Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps eingestellt.

Ereignistypen


Superior Button Jeweller unterstützt eine Vielzahl von Ereignistypen, einschließlich Einbruch, Brand, Notruf, Panik, Gasalarm, Störung, Leckage und andere individuell konfigurierbare Ereignisse. Der Ereignistyp wird vom PRO oder einem Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps festgelegt.

Schutz vor versehentlicher Alarmauslösung: doppeltes oder langes Drücken




Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1300 m (4250 ft) Funkverbindung im Freifeld
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Tragemöglichkeiten am Handgelenk, am Hals oder am Schlüsselbund
- Befestigung auf einer ebenen Fläche mit einem Holder (separat erhältlich)



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Betriebsdauer
- Vorinstallierte Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Überwachung des Batteriestands



Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeatern  Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=BT.S.J	Einhaltung von Normen EN 50131-3 (Grade 2) INCERT SSF NFA2P	Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Repeater Jeweller Kommunikationstechnologie Funkfrequenzbänder 868,0–868,6 MHz Kommunikationsreichweite bis zu 1300 m bis zu 4250 ft Im Freifeld	Stromversorgung Batterie 1 × CR2032 Vorinstalliert Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren Hersteller Renata
Installation Betriebstemperatur von –10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 % Schutzart IP55	Gehäuse Farbe weiß, schwarz Abmessungen 47 × 35 × 13 mm 1,85" × 1,38" × 0,51" Gewicht 16 g 0,56 oz	Lieferumfang Superior Button Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Doppelseitiges Klebeband Schnellstartanleitung	



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-button-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems